

ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ МАРШРУТИЗАТОРА TENDA

Інструкція налаштування маршрутизатора Tenda W316R, N3, W303R, W308R, W309R.

1. Підключаємо кабель до порту "WAN", комп'ютери до портів - Lan 1, 2, 3 або 4, вмикаємо маршрутизатор в розетку і в мережевих налаштуваннях виставляємо IP і DNS на автоматичне отримання.
2. Відкрийте будь-який доступний вам браузер (наприклад Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome чи Opera) та в адресному рядку введіть IP-адресу маршрутизатора (переважно це 192.168.0.1, або гляньте на тильній стороні корпусу маршрутизатора). Після цього з'явиться вікно із запрошенням ввести Ім'я користувача і пароль. За замовчуванням це "admin" і "admin" (також ви можете знайти ці дані в інструкції до вашого маршрутизатора).
3. Коли сторінка завантажиться, як показано на малюнку, натисніть Додаткове налаштування (Дополнительная установка).



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

средство доступ к интернету: ADSL коммутации DHCP

счёт:

пароль:

Если вы хотите другие средства доступа к интернету нажмите дополнительные настройки

шифрование беспроводной сети

пароль беспроводной сети: (Только позволять вводить 8
буквов)

Уточнение

Отмена

4. На сторінці Додаткове налаштування (Дополнительная установка) (1) для підключення до інтернету натисніть Установка у порты WAN (2), виберіть у полі Режим: PPPOE (3). У полі Рахунок (Счёт) (4) введіть ваш логін (Знаходиться на листку користувача), а в полі Пароль (5) введіть пароль. Збережіть налаштування натиснувши Уточнення (Уточнение) (6).

Режим: **PPPOE** **3**

счёт: **Ваш логин** **4**

пароль: **.....** **5**

MTU: (Если не надо, не меняйте пожалуйста! по умолчанию MTU является 1492)

Service name: (Если не надо, не заполняйте пожалуйста.)

Название сервера: (Если не надо, не заполняйте пожалуйста.)

По вашему требованию выбирайте соответственный режим соединения:

Автоматическое соединение, в случае включения и выключения компьютера автоматически подключится к интернету.

Подключение по требованию: автоматически подключается к интернету когда существует доступ к интернету.

Время ожидания при автоматическом разрыве: (60-3600 Секунта)

Вручную соединить: абонет вручную подключается к интернету.

Соединить во назначенное время: в назначенное участок времени автоматически подключается к интернету.

Замечание: После регулирования текущее время в меню "настройки системы", Соединение в назначенное время вступит в силу.

Время соединения: От часа минуты по часа минуты

6

Налаштування WiFi

1. Перейдіть на сторінку Встановлення бездротової мережі (Установка беспроводной сети) (1). Далі виберіть Основні налаштування бездротової мережі (Основные установки беспроводной сети) (2). Встановіть галочку Включення бездротової функції (Включение беспроводной функции) (3). Якщо ви хочете щоб

ваша бездротова мережа мала відмінне від стандартного назву, введіть в поле Primary SSID (4) вашу назву мережі (ім'я користувача). Збережіть налаштування натиснувши Уточнення (Уточнение) (5).

Дополнительная установка

Установка беспроводной сети

Сервер DHCP

Виртуальный сервер

Установка безопасности

Установка маршрутизации

Инструмент системы

Основные установки беспроводной сети

Безопасность беспроводной сети

Контроль доступа

Состояние подключения

Выключение беспроводной функции

Беспроводной режим Беспроводная точка доступа (AP) Сетевой мост (WDS)

Сетевой режим Смешанный режим 11b/g/n

primary SSID Tenda_1A3BC0

secondary SSID

Радиовещание (SSID) Включение Выключение

AP Isolation Включение Выключение

Каналы AutoSelect

WMM Capable Включение Выключение

APSD Capable Включение Выключение

Пропускная способность каналов 20 20/40

Расширить каналы Auto Select

Уточнение

Отмена

2. Останнім етапом налаштування WiFi з'єднання є установка пароля для захисту мережі. Якщо ваша мережа відкрита, то до неї може підключитися хто завгодно і користуватися вашим інтернетом безкоштовно. Тому якщо ви не хочете такого розвитку подій, перейдіть на сторінку Встановлення бездротової мережі (Установка беспроводной сети) (1), далі виберіть Безпека бездротової мережі (Безопасность беспроводной сети) (2). Тепер необхідно вибрати Режим безпеки

WPA2-PSK (Режим безопасности WPA2-PSK) (3) для максимального рівня захисту. У полі Пароль (4) введіть пароль (довжина не менше 8 символів), який знатимуть ті кому дозволено підключення до вашої WiFi мережі. Збережіть налаштування натиснувши Уточнення (Уточнение) (5).

Дополнительная установка

Установка беспроводной сети

Сервер DHCP

Виртуальный сервер

Установка безопасности

Установка маршрутизации

Инструмент системы

Основные установки беспроводной сети

Безопасность беспроводной сети

Контроль доступа

Состояние подключения

Select SSID Tenda_1A3BC0

SSID -- "Tenda_1A3BC0"

Режим безопасности WPA2 - PSK

Шифрование посредством WPA

AES TKIP TKIP&AES

Пароль u98E698048

Срок обновления пароля 3600 Секунта

Установка WPS

Выключение Включение

Сброс OOB

Уточнение

Отмена

Налаштування завершено!